



Eclairage extérieur simple

Caractéristiques

Fichier exercice : c:\program files\jeulin\maqplus 2003\exercice\dom\exdom_1.jeu

Fichier maquette : domotiq.maq

Description : Maquette domotique

Jeu de phrases : Exercice 1 2


Exercice

Objectif

Assurer la gestion simplifiée de l'éclairage de la maison lors de l'arrivée d'une personne.

Configuration matérielle

Le schéma ci-dessous illustre la situation envisagée.



Capteurs disponibles

- Capteur Jour/nuit.
- Détection de passage extérieur.
- Détection de l'état de la porte d'entrée : ouverte ou fermée.

Actionneurs disponibles

- Lampadaires extérieurs.
- Lampe rez-de-chaussée.

Situation initiale

La maison est vide.

Toutes les lampes sont éteintes.

Une personne se présente devant la maison.

Scénario

Le système d'allumage programmé fonctionne dès qu'il fait nuit.

Durant la nuit, lorsque qu'une personne est détectée devant la maison, on éclaire l'extérieur.

S'il s'agit du propriétaire, il dispose de 10 secondes pour ouvrir sa porte pour entrer chez lui.

- Dès qu'il a ouvert sa porte, on éclaire le rez-de-chaussée.
- Dès qu'il referme celle-ci, on éteint l'extérieur.

Au delà des 10 secondes imparties, si la porte n'a pas été ouverte, on éteint l'extérieur.

Le programme s'arrête automatiquement ensuite au bout de 5 secondes.

Nota : les 10 secondes autorisées ici, sont bien sûr insuffisantes dans la réalité.

Cette limite permet seulement de ne pas attendre inutilement trop longtemps lors du test du programme.

On devra relancer l'exécution du programme pour en tester les variantes, celui-ci n'étant qu'une solution à une partie d'un problème plus complexe.

L'organigramme proposé est incomplet.

Les cases comportant des indications sont complètes.
